



IS 6132 P Пульт переводчика

- Поддержка до 31 канала синхронного перевода
- Два выходных канала (A + B)
- Четыре языка для потокового перевода
- Различные режимы прерывания
- Возможность использования как с гарнитурой, так и с микрофоном на «гусиной шее»
- Звуковой сигнал для слепых синхронных переводчиков
- Большой ЖК дисплей с подсветкой



Пульт IS 6132P – полностью цифровой компактный многоканальный пульт для синхронного перевода. Спроектирован, таким образом, чтобы обеспечить весь необходимый функционал для переводчика.

Пульт IS 6132P используется с ЦБ CU60xx для формирования до 31+1 цифровых каналов синхронного перевода.

Уникальная цифровая технология обеспечивает высококачественную передачу звукового сигнала. Фоновый шум, затухание, перекрестные помехи при такой передаче сведены к минимуму. Цифровая передача позволяет каждому переводчику регулировать для себя индивидуальный уровень приема канала синхронного перевода.

Каждый переводчик имеет один пульт IS 6132P для индивидуального использования, однако, опционально можно подключить еще и громкоговоритель LS 6132P. Любое требуемое количество пультов переводчика IS 6132P подключаемых в сеть DCS-LAN по кабелю Cat5e.

Большой ЖК экран обеспечивает свободный выбор запрограммированных выходных каналов. Также возможно выбрать один из 4-х параллельных языков перевода, для обеспечения потокового синхронного перевода.

Особенности пульта IS 6132P:

- Подсвечиваемая кнопка включения/выключения микрофона
- Большая кнопка MUTE/Приглушения собственного микрофона
- Два выходных канала (A + B). Возможность выбора канала B из возможных языков/каналов.
- Свободное или ограниченное переключение между каналами A и B. Свободное переключение между каналами A и B с включенным собственным микрофоном также возможно для многоязыковых приложений
- Канал B можно выбрать из
 - Всех доступных каналов
 - Одного канала
 - Нет канала B
- Четыре перекрестных языка + Базовый канал, возможно выбрать с пульта

- Аббревиатуры каналов для более чем 70 языков
- Количество каналов может регулироваться в пределах от 0 до 31.
- Различные режимы прерывания между пультами переводчиков:

- Полное прерывание
- Отсутствие прерывания
- Различные варианты прерывания, а именно:

A прерывает A: Переводчик включивший свой микрофон на канале A будет прерван другим переводчиком использующим такой же канал A.

A прерывает B: Переводчик включивший свой микрофон на канале A будет прерывать переводчика, уже использующего такой же язык на своем пульте на канале B, но наоборот нельзя.

A прерывает A + B: Переводчик включивший свой микрофон на канале A будет прерывать других переводчиков использующих его канал на A или B

- Звуковой сигнал для слепых синхронных переводчиков. Один гудок

DCS 6000

Цифровая Конгресс-система

IS 6132P Пульт переводчика



микрофон включен. Два гудка
микрофон выключен

- Режим автоматической передачи базового канала.
- Контроль управления уровня громкости и характеристик звукового сигнала
- Кнопка индикации оператору «Выступающий говорит слишком быстро»
- Световая подсветка в кнопках
- Разъем XLR монтажа микрофона на «гусиной шее»
- Разъем DIN для подключения гарнитуры
- Проходные разъемы для подключения к сети DCS-LAN
- Обновление микропрограммного обеспечения
- Уделенный контроль при помощи Программного обеспечения SW6000

Любая настройка может быть изменена как по запросу от переводчика, так и оператором при помощи Программного обеспечения SW 6000.

Микропрограммное обеспечение у пульта переводчика может быть обновлено при помощи ПК с программой FUU.

- При отстутвии передачи Базового канала Встроенный селектор каналов с емкостью до 32 каналов
- Регулировка громкости селектора каналов и ЖК экран для отображения канала и уровня громкости
- Цифровая передача аудиосигналов
- Проходные разъемы 2 шт DCS-LAN для использования со стандартным кабелем CAT 5e FTP/STP
- Уникальный ID номер при инициализации в системе

DCS 6000

Цифровая Конгресс-система

IS 6132P Пульт переводчика



Технические особенности

Количество входных каналов:

До 32 (31 + базовый)

Количество выходных каналов:

32 (выбор из доступных языков)

Подключение к DCS-LAN:

2 шт RJ45

Кабель: Экранированная «витая пара»
Cat5e

Микрофон:

Сопротивление:..... 2кОм

Подключение:

1)Разъем XLR 3 пин

2)Разъем DIN8 для гарнитуры

Громкоговоритель LS 6132:

Сопротивление:..... 2кОм

Выход на наушники:

Сопротивление:.....>300м

Уровень:1.5 В

Частотный диапазон:..... 20 Гц – 15 кГц

Затухание:..... <0.01%

Отношение сигнал/шум:..... >96 дБ

Разъемы:.. 2x3.5 мм + 1x ¼, стерео «джек»

Емкость системы:

Макс. Количество IS6132P в одной кабине:..... 32

Макс. Количество IS6132P:150

Макс. Количество кабин синхронного переводчика:..... 128

Потребление питания:

Питается от центрального блока CU 60xx

Диапазон рабочих температур:

5-40 град. Цельсия

Размеры:

ШxВxГ
.....235x73x115

Общий вес:.....1 кг

Потребление питания:

IS6132P 2.0
Вт

LS6132P 0.5
Вт

Информация для заказа

Артикул	Описание
11 23 56772	IS 6132P Пульт переводчика
15 09 10382	LS 6132P Громкоговоритель
10 03 22500	ЕС 6001 – 0,5 м Соединительный кабель
10 03 23101	ЕС 6001 – 1 м Соединительный кабель
10 03 23201	ЕС 6001 – 2 м Соединительный кабель
10 03 23301	ЕС 6001 – 3 м Соединительный кабель
10 03 23501	ЕС 6001 – 5 м Соединительный кабель
10 03 24102	ЕС 6001 – 10 м Соединительный кабель
10 03 24202	ЕС 6001 – 20 м Соединительный кабель
10 03 24302	ЕС 6001 – 30 м Соединительный кабель
10 03 24502	ЕС 6001 – 50 м Соединительный кабель